

Удлинитель сигнала поворота (комфортные поворотники) DW-TL v3.0

Устройство предназначено для облегчения маневра переключения из полосы в полосу, и позволяет коротким прикосновением к переключателю поворотов (без фиксации) подать серию из запрограммированного количества повторений. Кратковременное нажатие на кнопку «аварийного выключателя» или замыкание провода «Спасибо» (на массу или +12в в зависимости от версии) — подает сигнала — «Спасибо»

Параметры устройства:

Рабочее напряжение питания: +9... 18 вольт Количество повторений: от 2 до 15. Устройство поставляется готовое к работе (настройка по умолчанию 3 повторения) и 2 моргания «спасибо»

Программирование удлинения работы поворотников:

При включенном зажигании автомобиля нажать на кнопку «**Settings**» на плате и после того как аварийка моргнет 5 раз (моргают одновременно обе стороны правая и левая) — перевести рычаг поворотников в положение «вправо» или «влево» и моргнуть нужное количество раз, после чего отпустить рычаг и подождать 3 секунды, аварийка моргнет запрограммированное количество повторений.

Возможны 2 варианта работы в зависимости от того каким поворотником моргали:

-Направо» для режима «**Отмена**» - активировали удлинение, если теперь кратковременно нажать на переключатель в другую сторону — обе стороны сразу погаснут.

-Налево» для режима «**Переключение**» - активировали удлинение, если теперь кратковременно нажать на переключатель в другую сторону — произойдет переключение и начнет моргать поворот в другую сторону (заданное количество раз)

Программирования «Спасибо»:

При включенном зажигании нажать на кнопку «аварийки» или замкнуть провод «спасибо» (на «+» или «массу» в зависимости от версии) пока моргает аварийка нажать кнопку «**Settings**».

Быстрое моргание в одну сторону 5 раз потом в другую сторону 5 раз. Говорит о входе в настройки. Теперь вам нужно моргнуть в любую сторону нужное количество повторений для режима «Спасибо» (не более чем в настройках удлинения) и перевести рычаг в среднее положение и подождать 3 секунды, аварийка моргнет запрограммированное число повторений.

Вывод «спасибо» активируется замыканием на +12в или на массу (зависит от вашей конфигурации). При кратковременном нажатии — моргает аварийкой заданное количество раз, при удержании моргает аварийкой пока не отключите вывод (может быть использована для включения аварийки при движении задним ходом). Комфортные поворотники DW-TL v3.0 построены на современной элементной базе без применения реле. Через 2 секунды бездействия устройство переходит в спящий режим, выход из сна происходит моментально как только вы коснетесь переключателя поворотов.

